LORCOO.

Charger & Power Strip Compliance

充电器 / 排插
亚马逊合规文件清单

平台到底要什么，以及 listing 被下架的五个常见原因。

FREE GUIDE · 2026 EDITION

toby@lorcoo.com

WhatsApp +86 188 1871 1677 · WeChat jojotobaba

LORCOO

充电器 / 排插上架亚马逊要什么文件

平台到底会要什么，以及 listing 被下架的五个常见原因。

一句话版

充电器和排插这个类目，亚马逊通常要两样东西：

1. **安全测试报告**（依据认可的标准）
2. **EMC 证明**（美国是 FCC）

其他要看产品具体构成——**尤其是有没有电芯。**

核心文件清单

文件	什么时候需要	说明
安全测试报告	一直要	UL 62368-1 或 ETL（美国）· EN IEC 62368-1（欧盟/英国）· **必须列出你的型号**
FCC SDoC 或 FCC ID	美国，一直要	普通充电器是 SDoC；**无线充要 FCC ID**
DoC / 欧盟符合性声明	欧盟 / 英国	必须写明制造商和所依据的指令
UKCA 标志	英国	与 CE 分开，注意当期过渡规则
UN38.3 测试摘要	带锂电芯的（尤其移动电源）	**移动电源被下架最常见的原因**
MSDS / SDS	带锂电芯的	必须与实际电芯对应
产品图片	一直要	必须清楚显示标识、型号、警告标签

listing 为什么被下架：五个常见原因

1. 报告上没有你的型号。

最常见的一条。相似型号的报告不接受。一个字符一个字符地核，包括后缀。

2. 标准是已废止的。

`UL 60950-1` / `EN 60950-1` 是旧的 IT 设备标准。充电器应按 **62368-1** 测试。按旧标准出的报告，多数类目审核会拒。

3. 移动电源没有 UN38.3。

这被当成安全问题处理，不是补个材料就行——通常是先下架，再问你。

4. 图片上的标识和文件对不上。

型号、输入输出参数、认证标志，在图片和报告里必须**同时可见且完全一致。**

5. 拿测试报告去顶认证。

这两者不是一回事（见下）。有些类目、有些渠道只认认证。

关于 UL：提交之前先看这段

说法	实际含义	能不能打 UL 标志
UL 测试报告	样品按 UL 标准测过	**不能**
UL Listed / Classified	含工厂审查的认证	**能**
ETL（Intertek）	NRTL 认证，效力与 UL 相当	能（打 ETL 标志）

测试报告和认证都是合规文件，但**不能互相替代。**供应商给你的是测试报告，就按测试报告提交，**不要写成"已通过 UL 认证"。**

上架前检查清单

- ☐ 安全报告上有我的准确型号
- ☐ 标准是 **62368-1**（不是 60950-1）
- ☐ FCC 证明有，且类型与产品匹配（SDoC 还是 ID）
- ☐ 带电池的话：**UN38.3 + MSDS**，电芯与产品一致
- ☐ 产品图片显示了标识、型号、参数、警告标签
- ☐ DoC 写明了制造商和依据的指令
- ☐ 页面上的每一句宣称，都有对应文件支撑

即使平台不要，也值得备着的

- **CB 报告。** 亚马逊不要求，但如果你打算做多个市场，凭 CB 报告可以不用从头重测就拿到多国认证。**在选供应商阶段就要**，比后面补便宜得多。
- **留完整测试报告，不只是证书。** listing 被质疑时，光有证书基本解决不了问题，一定会问你要报告。

整理于 2026 年 11 月。亚马逊各站点、各类目要求会变，上架前请查当期合规要求页面。

LORCOO · toby@lorcoo.com · 微信 jojotobaba

需要某个型号在某站点的具体文件？把型号和站点发我。

> **Questions about a specific market or model?**
>
> Send me your model number and target market — I'll tell you which documents you're missing.
>
> **toby@lorcoo.com** · WhatsApp **+86 188 1871 1677** · WeChat **jojotobaba**
>
> Certificates and complete test reports available on request.

Compiled November 2026. Standards and regulations change — always confirm against current official requirements for your market and product. Pin layouts in the chart are simplified front-face schematics for identification, not dimensional drawings.